

HANS®

ENERGIESPEICHERLÖSUNG HANS HS



DIE PERFEKTE ERGÄNZUNG ZU IHRER EIGENSTROM- ERZEUGUNGSANLAGE

Strom hat man im Durchschnitt genug, nur eben meist zur falschen Zeit. Und da kommt HANS HS ins Spiel.

Mit HANS HS reduzieren Sie maßgeblich Ihre Stromkosten und sorgen für Ihre eigene Energie-wende. Um den Eigenverbrauch an Energie optimal abzudecken, gibt es HANS HS in verschiedenen Größen als modulares System. Falls Sie mehr Leistung oder Speicherkapazität benötigen, können Sie Ihren HANS HS einfach erweitern.

HANS HS OPTIMIERT IHRE ENERGIE

Systemdaten

Hans HS	3	5	9	15
Entladeleistung AC max. kW ¹⁾	2,4	4,0	7,2	12,0
Ladeleistung AC max. kW ¹⁾	2,0	4,0	6,0	12,0
Messung / Ausregelung	3-phasig / 3-Phasenkompensation			
Phasenzahl / Notstrombetrieb ²⁾	1-phasig / 3-phasig Ersatzstrom 230V 100 % asymmetrisch Ersatz-Anschluss 63A		3-phasig / vollwertiger Netzersatzbetrieb Drehstrom 400V Ersatz-Anschluss 63A, erweiterbar	
Notstromleistung Dauer / Spitze 30s kVA ^{1,2)}	3,0 / 5,5	5,0 / 9,0	9,0 / 16,5	15,0 / 27,0
Notstromreserve	einstellbar 5 - 100 %			
Anzahl Batteriemodule für max. Systemleistung ¹⁾	1	2	3	4
Batteriekapazität nutzbar kWh ³⁾	4,86		9,73	14,59
Batteriekapazität brutto kWh ³⁾	5,12		10,24	15,36
Systemgarantie ⁴⁾	10 Jahre standard, 20 Jahre optional			
Erweiterbarkeit Batterie / Leistung ⁵⁾	Erweiterbar auf bis zu 322 kWh, 30 kVA			
Batterietechnologie	LiFePO4 eigensicher			
ext. Schnittstellen	ModBUS(TCP), I/O			

Allgemeine Daten

Systemspannung Batterie	Niedervolt (max. 60V)			
Netzanschluss	400 VAC, 50 Hz			
Energiemanagement	integriert			
Monitoring ⁷⁾	kostenlos umfangreiches Monitoring über Web und App			
Fernwartung ⁷⁾	Softwareupdates & Diagnose			
Regelstrom ^{6),7)}	dynamische Stromtarife			
max. Systemwirkungsgrad	> 90 % inkl. Batterie			
AC-Kurzschlussfest	ja, mit Erdschlussüberwachung			
Selbstentladung Batteriezellen	Ca. 2 % pro Jahr			
Maße pro System HxBxT in mm	1135 x 520 x 260	1168 x 600 x 600	1544 x 600 x 600	
Gewicht ohne Batterien pro System kg	47	58	116	187
Gewicht inkl. Batterien pro System kg	93	150	216	337
Umgebungstemperatur Aufstellungsort ¹⁾	0° bis 45° C			
Feuchte (nicht kondensierend)	max. 95%			
Kühlung	Lüfter			

Betriebsmodi

AC-Stromspeicher, Inselbetrieb	ja			
Notstrombetrieb ²⁾	standardmäßig enthalten automatische Umschaltung 63 A, AC nachladbar			
Generator / BHKW Ansteuerung ⁸⁾	einstellbar via SoC, Last, Netzbezug			
Wärmepumpenansteuerung ⁸⁾	einstellbar via SoC, Last, Netzbezug			
steuerbare Last ⁸⁾	einstellbar via SoC, Last, Netzbezug			
Peak Shaving	einstellbar			
Dynamische Strompreisanbindung ⁸⁾	einstellbar			
Ladesäulen- & Heizstabansteuerung ⁸⁾	einstellbar via SoC, Last, Netzbezug			
Heizstab-Direktanschluss	1P 1,5 kW	1P 3 kW	3P 6 kW	3P 9 kW

Normen

Normen Wechselr.	<p>Sicherheit: EN-IEC 60335-1, EN-IEC 60335-2-29, EN-IEC 62109-1, EN-IEC 62109-2</p> <p>Emissionen: EN 55014-1, EN 55014-2, EN-IEC 61000-3-2, EN-IEC 61000-3-3, IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3</p> <p>Unterbrechungsfreie Stromversorgung: IEC 62040-1, AS 620401.1</p> <p>Anti-Islanding: VDE-AR-N 4105, AS/NZS 4777.2, NRS 097-2-1, UTE C15-712-1, C10/11, RD 1699-RD 413, G59/3-2, G83/2</p>
Normen Batterie	UL 1973, IEC 62619, CE, UN 38.3
Sicherheit Batterie	<ol style="list-style-type: none"> 1. redundante Abschaltung 2. Über- und Unterspannungsüberwachung 3. Sicherer Schutz vor Wiederinbetriebnahme nach Tiefentladung oder anderer signifikanter Schädigung der Batterie 4. Aktive Stromregelung für Langlebigkeit (Derating) 5. Über- und Untertemperaturüberwachung

1) Tatsächliche Leistung ist abhängig von den verbauten Batterien / Systemzustand / Temperatur und kann je nach abweichenden Bedingungen geringer sein.

2) Leistung Verbraucher, Motoren, Pumpen und Wärmepumpen Anlaufstrom prüfen, Einspeiser prüfen. Leistung und Verfügbarkeit der Notstromfunktion kann durch Software-Updates, Netzzustände des Wechselrichters und äußeren Rahmenbedingungen wie Hauslast, Erzeugung, Defekt, Temperatur, Batteriekalibrierung nur eingeschränkt verfügbar sein.

3) Die nutzbare Batteriekapazität kann je nach abweichenden Bedingungen (Systemzustand / Temperatur) geringer sein, Standardreserve 10%.

4) Siehe Garantiebedingungen.

5) Bis 1 Jahr nach Installation, nicht garantiert bitte prüfen, Batterieerweiterung je nach Verfügbarkeit / Batterietechnik, Leistungserweiterung je nach Verfügbarkeit / Systemtechnik.

6) Option ist kein Rechtsanspruch des Kunden. Hängt von zukünftigen Fahrzeugen, Schnittstellen / Richtlinien und Vorschriften ab.

7) Eine dauerhafte Internetverbindung ist zwingend notwendig. Auf das kostenlose Monitoring per Web / App besteht kein Rechtsanspruch des Kunden.

8) Konfiguration erforderlich, aufpreispflichtig

Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

- Die ideale Lösung für die Nachrüstung von Bestandsanlagen mittels AC-Einbindung
- Energiespeicherlösung mit Energiemanagement
- Ertragsbasierte Batterienutzung (Lebensdauermaximierung)
- Für PV / Brennstoffzelle / BHKW / Windkraft
- Erzeugeroptimierte Lastregelung
- Hybridbetrieb möglich (AC / DC Einspeiser)
- Notstrombetrieb inklusive USV-Funktion
- Generator / BHKW Ansteuerung
- Wärmepumpenansteuerung
- Visualisierung via App / Web
- Integrierte Heizstabregelung mit Direktanschluss
- Ladesäulenmanagement
- Reine Inselnetzlösung möglich für 100 % Autarkie ohne staatliche Kontrolle und frei von Genehmigungen
- Effizient und sicher durch LiFePO₄-Speichertechnik
- Modulare Bauweise

Hans HS 3 / 5 / 9 / 15

Strom selbst zu erzeugen ist in Zeiten gleichmäßig steigender Strompreise eine wichtige Angelegenheit. Doch die selbst erzeugte elektrische Leistung und der tatsächlich benötigte Strom stimmen selten überein.

Wenn die Einspeisetarife stetig fallen und Strompreise immer weiter steigen, wird bei einer zu hohen Energieerzeugung Strom zurück in das öffentliche Netz eingespeist. Dieser Strom wird schlecht vergütet. Zudem muss bei einer unzureichenden Energieerzeugung zusätzlicher Strom aus dem Netz preisintensiv erworben werden.

Deshalb: Selbst hergestellten Strom möglichst zu 100 % selbst verbrauchen, denn die Sonne stellt keine Rechnung.